

Defecțiuni posibile și modul de remediere

Defect	Cauza	Remediere
Becul de control „rețea” nu luminează	- lipsă tensiune alimentare - fixare greșită a conectorului cordonului de alimentare în capota cazanului - întrerupător defect - cablu alimentare defect	- se verifică - se verifică - se schimbă - se schimbă
Cazanul nu atinge puterea utilă cerută și temperatura reglată	- apă insuficientă în sistem - debit pompă prea mare - puterea cazanului nu este dimensionată corect pentru sistemul de apă caldă dat - combustibil de calitate inferioară (umiditate mare, lemne despicate umede), calitate necorespunzătoare - neetanșeitătea valvei de aprindere - tiraj mic al coșului - tiraj mare al coșului - paletele îndoite ale exhaustorului (aprinderea lungă a focului sau exploatarea cazanului cu clapeta de aprindere a focului deschisă) - curățare insuficientă cazan - intrarea pentru aerul de ardere în camera de ardere este înfundată	- se reumple - se reglează turația pompei - problema proiectului - ardeți lemne uscate și despicăți butucii - se schimbă - coș nou, cuplare nepotrivită - amplasat o clapă de strângere în canalul de fum (limitator de tiraj) - trageți afară tija pentru reglarea aerului - îndreptați paletele (la unghiul de 90 °) - se schimbă - curățați - curățați
Neetanșeităte la ușile cazanului	- șnur de sticlă defect - se înfundă duza - tiraj mic al coșului	- se schimbă - se reglează balamalele ușii - nu se arde lemn de dimensiuni mici, rumeguș, scoarță - probleme legate de coș
Ventilatorul nu se învârtește	- decuplat termostatul de siguranță - paletă înbâcsită, murdară - condensator defect - 1μF - motor defect - contact greșit în priza cablului de alimentare motor	- apăsați semnul de pe termostat (tužkou) - se curăță ventilatorul de gudroane și de depuneri - se schimbă - se schimbă - se verifică - se măsoară